

Buchsen

Ø 0,56mm – Ø 0,8mm

Sockets

Ø 0,56mm – Ø 0,8mm

Douilles

Ø 0,56mm – Ø 0,8mm

Type Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Nenn-Ø Nominal-Ø Ø nominal	Anschlussvariante Type of termination Type de raccordement	Sandwichbauweise Sandwich board construction Construction étagée possible	Metallteile / Oberfläche Metal parts / plating Partie métallique / traitement	Auszugskraft Withdrawal force Effort de débrochage	Bemessungsstrom ¹⁾ Rated current ¹⁾ Intensité assignée ¹⁾	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact
		mm				N	A	mΩ

1:1




B0,7-0,8 ²⁾	41.6021	0,7 – 0,8	①	✓	CuZn, Sn	~2	15	~3
------------------------	---------	-----------	---	---	----------	----	----	----

Für Stift Ø 0,76mm

Applies for pin Ø 0,76mm

Pour connexion de fiches
Ø 0,76mm



- ¹⁾ je nach Anschlussart und Querschnitt
²⁾ Handhabungs-Instruktionen:
1. Buchsen bei der Weiterverarbeitung und Löten (insbesondere Schwalllöten) nur mit Handschuhen (Baumwoll- oder Latex-Operationshandschuhe) anfassen.
 2. Eine Lagerhaltung über 6 Monate hinaus ist zu vermeiden.
 3. Lagerung nur in verschlossenen Poly-Beuteln und nicht in Umgebung aggressiver Medien.

- ① Platineneinbau

¹⁾ According to connecting method and cross section
²⁾ Handling instructions:

 1. Gloves (cotton or Latex operation gloves) should be worn when handling the sockets (especially when dip soldering).
 2. Avoid keeping the sockets longer than 6 months in stock.
 3. Store only in closed plastic bags and do not leave exposed to corrosive agents.
- ① Circuit board installation

¹⁾ Selon le type de raccordement et la section du conducteur.
²⁾ Manipulation:

 1. Pour toute manipulation de ces douilles, pendant le montage et la soudure (surtout en cas de soudure à la vague), utiliser des gants en coton ou en latex.
 2. Un stockage supérieur à 5 mois est fortement déconseillé.
 3. Stocker uniquement dans des sachets plastiques fermés et dans une ambiance non-agressive.
- ① Montage sur circuit imprimé