

Buchsen

Ø 0,56mm – Ø 0,8mm

Sockets

Ø 0,56mm – Ø 0,8mm


Douilles

Ø 0,56mm – Ø 0,8mm

Type Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Nenn-Ø Nominal-Ø Ø nominal	Anschlussvariante Type of termination Type de raccordement	Sandwichbauweise Sandwich board construction Construction étagée possible	Metallteile / Oberfläche Metal parts / plating Partie métallique / traitement	Auszugskraft Withdrawal force Effort de débrochage	Bemessungsstrom ¹⁾ Rated current ¹⁾ Intensité assignée ¹⁾	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact
		mm				N	A	mΩ

1:1

B0,56-0,64 ²⁾	41.6020	0,56 – 0,64	①	✓	CuZn, Sn	~1,2	8	~3
--------------------------	---------	-------------	---	---	----------	------	---	----



Für Stift Ø 0,6mm

Applies for pin Ø 0,6mm

Pour connexion de fiches
Ø 0,6mm

- ¹⁾ je nach Anschlussart und Querschnitt
²⁾ Handhabungs-Instruktionen:
1. Buchsen bei der Weiterverarbeitung und Löten (insbesondere Schwalllöten) nur mit Handschuhen (Baumwoll- oder Latex-Operationshandschuhe) anfassen.
 2. Eine Lagerhaltung über 6 Monate hinaus ist zu vermeiden.
 3. Lagerung nur in verschlossenen Poly-Beuteln und nicht in Umgebung aggressiver Medien.

- ① Platineneinbau
- ¹⁾ According to connecting method and cross section
²⁾ Handling instructions:
1. Gloves (cotton or Latex operation gloves) should be worn when handling the sockets (especially when dip soldering).
 2. Avoid keeping the sockets longer than 6 months in stock.
 3. Store only in closed plastic bags and do not leave exposed to corrosive agents.

- ① Circuit board installation
- ¹⁾ Selon le type de raccordement et la section du conducteur.
²⁾ Manipulation:
1. Pour toute manipulation de ces douilles, pendant le montage et la soudure (surtout en cas de soudure à la vague), utiliser des gants en coton ou en latex.
 2. Un stockage supérieur à 5 mois est fortement déconseillé.
 3. Stocker uniquement dans des sachets plastiques fermés et dans une ambiance non-agressive.

① Montage sur circuit imprimé