

Pakowanie złączy IEC midi female.**1. OPIS**

Pakowanie złączy IEC midi female.

2. MATERIAŁ

Paletka	Nr	165939 - 2
Pokrywa	Nr	165939 - 3
Nalepka na pokrywę	Nr	999641 - 1
Pudło transportowe	Nr	165882 - 0
Taśma	Nr	100957 - 1
Folia pęcherzykowa	Nr	165941 - 1
Arkusze perforowane	Nr	165951 - 1
Nalepka na pudło	Nr	999639 - 1
Taśma szeroka	Nr	1000000341

3. SPOSÓB PAKOWANIA**WYPEŁNIĆ PALETKI PRZEZ OPERATORA**

- Umieścić paletkę na maszynie.
- Wprowadzić złącza na paletkę.
- Położyć pokrywę na paletce ze złączami.
- Układać paletki ze złączami + pokrywa w stos.

PAKOWANIE PALETKI ZE ZŁĄCZAMI W PUDŁO TRANSPORTOWE.

- Na pokrywie nakleić nalepkę (nr 999641-1) z następującymi informacjami: nr wyrobu + revision, opis, nr zamówienia (P.O.), data produkcji, oraz ilość złączy na paletce (=PPQ).
- Złożyć pudło transportowe, spód zakleić taśmą.
- Odciąć ok. 60 cm folii pęcherzykowej, wyścielić dno (dłuższą krawędzią równoległe do dłuższego boku pudła).
- Złączyć 4 wypełnione paletki z pokrywami za pomocą taśmy przeźroczystej.
- Umieścić 2 stosy paletek (4 paletki w stosie) w pudle transportowym.
- Włożyć 2 arkusze perforowane do środka pudła.
- Na pudło nakleić nalepkę (nr 999639-1) z następującymi informacjami: nr wyrobu + revision, opis, nr zamówienia (P.O.), data produkcji, oraz ilość złączy w pudle (=APQ).

4. **PAKOWANIE ILOŚCI**

Typ złącza	Tray (=PPQ)	Pudło (=APQ)
F-female	20	160
G-female	15	120

5. **PSEUDO**

PSEUDO PN.: 9-215999-7

ILOŚĆ BAZOWA
(U=3)

Nr	165939 - 2	8000.0000
Nr	165939 - 3	8000.0000
Nr	999641 - 1	8000.0000
Nr	165882 - 0	1000.0000
Nr	100957 - 1	2.0000
Nr	165941 - 1	6.0000
Nr	165951 - 1	2000.0000
Nr	999639 - 1	1000.0000
Nr	10000000341	5.5000